## Инструкция по обновлению «Сканер-ВС»:

- 1. Загрузите «Сканер-ВС».
- 2. Вставьте USB-накопитель в ПК для сохранения файлов обновления.
- 3. Подключите ПК со «Сканер-ВС» к интернету и настройте соединение.



5. Загрузится менеджер обновлений. Необходимо нажать кнопку «Создать носитель».



6. Выбрать устройство – USB-накопитель.

B	Менеджер обновлений				1	×
Дата г	последнего об	іновлен	ия: Не	изве	стна	3
3	Подготовка носи	теля обно	овлений		•	×
Выбер	ите устройств	o sdb4	- SCA		-	]
			ОК	Car	ncel	
	_					
Г Пока	зать подробност	и				
						-

7. Если выбрано неверное устройство, необходимо выбрать устройство повторно, с помощью кнопки «Другой носитель».

🖹 Менеджер об	новлений 🔶 🛧 🗙
Дата последнего обн	овления: Неизвестна
Устройство flash:	sdb4 - SCA
Другой носитель	Обновить сейчас
Носитель sdb4 готов для з	аписи обновлений

8. После создания носителя нажать кнопку «Обновить сейчас».

🖹 🛛 Менеджер об	новлений	÷Χ	
Дата последнего обно	вления: 17.01	l.17 12:52	
Устройство flash:	sdb4	- SCA	
Другой носитель	Обновить сейчас		
Обновления установлены Показать подробности			

9. Обновления загрузятся на USB-носитель и затем установятся.

	media	SCA	pdate	sca35		
s	ca35					
25						

10. При перезагрузке «Сканер-ВС» необходимо повторное обновление. Теперь обновить можно с данного USB-накопителя, доступ к интернету не нужен. «Сканер-ВС» => Система => Менеджер обновлений

🔁 Менеджер обновлени	ий 🔶 🗙			
Дата последнего обновления: 17.01.17 12:52				
Устройство flash:	sdb4 - SCA			
Другой носитель Об	новить сейчас 📗			
Найден носитель sdb4 с обновлениями				
🗖 Показать подробности				

Если менеджер обновлений найдет необходимые файлы для обновления, то пункт «Обновить сейчас» будет доступен.